


Anmeldung Marktstammdatenregister

Tippen sie auf folgenden Link <http://www.marktstammdatenregister.de>

Folgen sie der Anleitung:

1. Tippen sie auf „Registrierung einer Anlage oder eines Marktakteurs“



2. Tippen sie auf „Registrierung einer Solaranlage“



3. Tippen sie auf „Steckerfertige Solaranlage (sogenanntes Balkonkraftwerk)“

Abbildung von Wartungsarbeiten am Baum

Bundesnetzagentur

MaStR
Marktstammdatenregister

FAQ Hilfe Registrieren Anmelden

Startseite

Öffentliche Daten >

Datendownload

Hilfe

FAQ

Schnellsuche ⓘ

SEE MaStR-Nr. 🔍

/ Art der Solaranlage

Welche Art einer Solaranlage soll registriert werden? [Zurück](#)

Steckerfertige Solaranlage (sogenanntes Balkonkraftwerk)

Solaranlage auf einem Dach, Gebäude

Andere größere Solaranlage (z.B. Freiflächenanlage)

© Marktstammdatenregister 2024
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/

Kontakt Datenschutz Impressum Hilfe FAQ Barrierefreiheit

4. Beantworten Sie alle Fragen. Wenn Sie bereits ein Konto haben, klicken Sie bei der ersten Frage auf "Ja" und überspringen Sie die Registrierung beim Marktstammregister. Überspringen Sie alle Punkte bis 11

Bundesnetzagentur

MaStR
Marktstammdatenregister

FAQ Hilfe Registrieren Anmelden

Startseite

Öffentliche Daten >

Datendownload

Hilfe

FAQ

Schnellsuche ⓘ

SEE MaStR-Nr. 🔍

/ Registrierung einer Solaranlage

Registrierung einer Solaranlage [Zurück](#)

1 Sind Sie bereits im Marktstammdatenregister registriert? ⓘ

Ja Nein

2 Registrieren Sie Ihre eigene Solaranlage, die von Ihnen privat betrieben wird? ⓘ

Ja Nein

Ein Schritt zurück

3 Wurde Ihre Anlage bereits in Betrieb genommen oder befindet sie sich noch in Planung? ⓘ

In Betrieb In Planung

Ein Schritt zurück

4 Auf Grund Ihrer Angaben wurde die Registrierung für Sie vorbereitet.

Registrierung starten

Ein Schritt zurück

5. Frage 3 folgen sie folgende Punkte:
In Planung, Punkt 6
In Betrieb, Punkt 7

The screenshot shows the 'Registrierung einer Solaranlage' (Registration of a solar system) page on the MaStR website. The page is divided into three numbered steps. Step 1 asks if the user is already registered. Step 2 asks if they are registering their own private system. Step 3 asks if the system is already in operation or still in planning. In step 3, the 'In Planung' (In Planning) button is highlighted with a red rectangle. The left sidebar contains navigation links like 'Startseite', 'Öffentliche Daten', 'Datendownload', 'Hilfe', 'FAQ', and a search bar. The top right has links for 'FAQ', 'Hilfe', 'Registrieren', and 'Anmelden'.

Startseite
Öffentliche Daten
Datendownload
Hilfe
FAQ
Schnellsuche
SEE MaStR-Nr.

Registrierung einer Solaranlage

1 Sind Sie bereits im Marktstammdatenregister registriert?

2 Registrieren Sie Ihre eigene Solaranlage, die von Ihnen privat betrieben wird?

3 Wurde Ihre Anlage bereits in Betrieb genommen oder befindet sie sich noch in Planung?

In Betrieb In Planung

Kontakt Datenschutz Impressum Hilfe FAQ Barrierefreiheit

6. Tippen sie auf „Registrieren“ wenn sie bei Frage 3 mit, In Planung getippt haben.
Folgen sie weiter ab den Punkt 8

The screenshot shows the 'Registrierungsassistent für den Betreiber von Stromerzeugungsanlagen' (Registration assistant for the operator of power generation facilities) page. It lists three steps: 1. Anlegen eines Benutzerkontos und eines MaStR-Zugangs mit Ihnen als Administrator, 2. Registrierung Ihrer Person oder Ihres Unternehmens als Anlagenbetreiber, and 3. Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) oder eines Betreiberwechsels. A red rectangle highlights the 'Registrierung starten' (Start registration) button at the bottom right. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The top right has links for 'FAQ', 'Hilfe', 'Registrieren', and 'Anmelden'.

Startseite
Öffentliche Daten
Datendownload
Hilfe
FAQ
Schnellsuche
SEE MaStR-Nr.

Registrierungsassistent für den Betreiber von Stromerzeugungsanlagen

1 Anlegen eines Benutzerkontos und eines MaStR-Zugangs mit Ihnen als Administrator

2 Registrierung Ihrer Person oder Ihres Unternehmens als Anlagenbetreiber

3 Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) oder eines Betreiberwechsels

Registrierung starten

7. Tippen sie auf „Registrieren“ wenn sie bei Frage 3 mit, In Betrieb getippt haben

The screenshot shows the 'Registrierung einer Solaranlage' (Registration of a solar system) page on the MaStR website. The page is divided into four numbered steps. Step 4 is highlighted with a red border and contains the text: 'Auf Grund Ihrer Angaben wurde die Registrierung für Sie vorbereitet.' (Due to your information, the registration has been prepared for you). Below this text is a button labeled 'Registrierung starten' (Start registration). The left sidebar contains navigation links: Startseite, Öffentliche Daten, Datendownload, Hilfe, FAQ, and a search bar. The top header includes the MaStR logo and navigation links: FAQ, Hilfe, Registrieren, and Anmelden.

Startseite

Öffentliche Daten

Datendownload

Hilfe

FAQ

Schnellsuche

SEE MaStR-Nr.

Registrierung einer Solaranlage

1 Sind Sie bereits im Marktstammdatenregister registriert?

2 Registrieren Sie Ihre eigene Solaranlage, die von Ihnen privat betrieben wird?

3 Wurde Ihre Anlage bereits in Betrieb genommen oder befindet sie sich noch in Planung?

4 Auf Grund Ihrer Angaben wurde die Registrierung für Sie vorbereitet.

Registrierung starten

8. Füllen sie bitte alle Felder aus.

Benutzerkonto anlegen

* erforderlich

Benutzerdaten

The 'Benutzerdaten' form contains the following fields:

- Anrede* (Title): -- Bitte wählen Sie --
- Titel* (Title): -- Bitte wählen Sie --
- Vorname* (First name): Vorname
- Nachname* (Last name): Nachname
- E-Mail-Adresse* (Email address): E-Mail-Adresse
- E-Mail-Adresse wiederholen* (Repeat email address): E-Mail-Adresse wiederholen
- Geburtsdatum* (Date of birth): TT.MM.JJJJ

Benutzerkonto


The 'Benutzerkonto' form contains the following fields and options:

- ☒ E-Mail-Adresse als Benutzername verwenden (empfohlen)
- Benutzername* (Username): Benutzername
- Passwort* (Password): Passwort
- Passwort wiederholen* (Repeat password): Passwort wiederholen
- Sicherheitsabfrage (Security question): BJJX343
- ☐ Zeige Passwort (Show password)
- ☐ Kleinbuchstaben (Lowercase letters)
- ☐ Zahlen (Numbers)
- ☐ Mindestens 10 Zeichen (At least 10 characters)
- ☐ Großbuchstaben (Uppercase letters)
- ☐ Sonderzeichen (Special characters)


9. Aktivieren sie Ihr Benutzerkonto, indem sie die die E-Mail mit den Aktivierungslink bestätigen.



10. Tippen sie auf Aktivierungslink oder aufs URL




11. Zum Anmelden muss der Benutzername und Passwort eingegeben werden.
Benutzername und Passwort wurde bei Punkt 9 vergeben



The screenshot shows the login page of the MaStR (Marktstammdatenregister) website. The header includes the Bundesnetzagentur logo, the MaStR logo, and navigation links for FAQ, Hilfe, Registrieren, and Anmelden. The left sidebar contains links to Startseite, Öffentliche Daten, Datendownload, Hilfe, and FAQ, along with a search bar. The main content area is titled 'Anmelden' and features a login form with fields for 'Benutzername*' and 'Passwort*'. Below the password field is a checkbox for 'Zeige Passwort' and a link for 'Passwort vergessen?'. At the bottom of the form are buttons for 'Abbrechen' and 'Anmelden'. A red asterisk indicates that the fields are required.

12. Füllen sie die Anlagenbetreiber Daten aus



The screenshot shows the registration page for a plug-and-play solar system (sog. Balkonkraftwerk) on the MaStR website. The header includes the MaStR logo, the user profile of Sebastian Schöll, and navigation links for Nachrichten, FAQ, Hilfe, and Abmelden. The main content area is titled 'Registrierung einer steckerfertigen Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk)'. The form contains several fields for personal and contact information, including 'Anrede*', 'Titel*', 'Vorname des Anlagenbetreibers', 'Nachname des Anlagenbetreibers', 'Telefonnummer des Anlagenbetreibers', 'Postleitzahl*', 'Ort*', 'Straße*', 'Hausnummer*', 'Adresszusatz', and 'Bundesland*'. There are also checkboxes for 'Nicht gefunden' and 'Nicht vorhanden'. A red asterisk indicates that the fields are required for registration. A note at the bottom right states 'Automatische Abmeldung in 25:51'.

13. Wenn der Standort der Anlage und der Wohnsitz identisch ist, machen sie weiter bei Punkt 15

Standort der Anlage

Stimmt der Standort der Solaranlage mit dem Wohnsitz des Anlagenbetreibers überein? *

- ☒ Ja
☐ Nein

14. Wenn der Standort der Anlage nicht mit dem Wohnsitz identisch ist, tragen sie die Informationen der Anlagenstandort ein.

Standort der Anlage

Stimmt der Standort der Solaranlage mit dem Wohnsitz des Anlagenbetreibers überein? *

- ☐ Ja
☒ Nein

Postleitzahl *

Postleitzahl

Ort *

Ort

Straße *

Straße

Nicht gefunden

Hausnummer *

Hausnummer

Nicht gefunden

☐ Nicht vorhanden

Adresszusatz

Adresszusatz

Bundesland (Wert wird vom System ermittelt) *

-- Bitte wählen Sie --

15. Eintragung der Technischen Daten, unten finden sie die Hilfestellung.

Technische Daten

Anzeige-Name der Solaranlage im MaStR* ⓘ

Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der steckerfertigen Solaranlage* ⓘ

Anzahl der Module** ⓘ
 Anzahl

Gesamtleistung der Module (Angabe in Watt-peak)* ⓘ
 Wp

umgerechnet in kWp* ⓘ
 kWp

Wechselrichterleistung* ⓘ
 W


umgerechnet in kW* ⓘ
 kW

Zählernummer* ⓘ

Betreiben Sie zusammen mit der Solaranlage auch einen Stromspeicher? ⓘ

1. Ändern sie den Namen des Anzeigenamen damit sie später die Anlage im MaStr besser finden können. Bitte verwenden sie keine Persönliche Daten
2. Das Datum ab wann die Anlage angeschlossen wurde
3. Anzahl der verwendeten PV-Module bei der Balkonkraftwerkanlage
4. Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der Leistung der verwendeten PV-Module. Beispiel: 2x400Watt PV-Module=800Watt Gesamtleistung
5. Wechselrichterleistung ist die Nennleistung/Ausgangsleistung des Wechselrichters.

Beispiel: Wechselrichter Rückseite



Datenblatt

Ausgang (AC)									
AC-Nennleistung	600W	750W	800W	1000W	1500W	2000W	2500W	3000W	3300W
Max. AC-Scheinleistung	600VA	750VA	800VA	1000VA	1500VA	2000VA	2500VA	3000VA	3300VA
AC-Nennspannung (-Bereich)	230V (180-280V)								
AC-Netzfrequenz (-Bereich)	50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz)								
Max. Ausgangsstrom	2,9A	3,6A	3,8A	4,8A	7,1A	9,5A	11,9A	14,3A	14,3A
Einstellbarer Leistungsfaktor	0,8 kapazitiv...0,8 induktiv								
Klirrfaktor (THDi)	<3%								
AC-Netzanschluss	einphasig								

6. Stromzählernummer finden sie auf der Vorderseite des Stromzählers unter dem Strichcode. Die Nummer ist auch auf der Stromrechnung zu finden.

16. Wenn ein Speicher verwendet wird, füllen sie die Technische Daten des Stromspeichers aus. Unten finden man die Hilfestellung.

Betreiben Sie zusammen mit der Solaranlage auch einen Stromspeicher? ⓘ

☒ Ja

☐ Nein

Technische Daten des Stromspeichers

Anzeige-Name des Stromspeichers im MaStR* ⓘ

Balkonkraftwerk

Leistung des Stromspeichers (Angabe in Watt)* ⓘ

Leistung des Stromspeichers (Angabe in Watt) W

umgerechnet in kW* ⓘ

0 kW

Nutzbare Speicherkapazität* ⓘ

Nutzbare Speicherkapazität kWh

1. Ändern sie den Namen des Anzeigenamen des Stromspeichers damit sie später die Anlage im MaStr besser finden können. Bitte verwenden sie keine Persönliche Daten
2. Die Leistung des Stromspeichers finden sie im Datenblatt. Sehe unten Bild
Es muss wieder alles zusammengerechnet werden.
Beispiel: $2 \times 960W = 1920W$
3. Nutzbare Speicherkapazität wird mit kWh angegeben, zu finden im Datenblatt.
Sehe Bild unten.
Beispiel: $960Wh = 0,96kWh$
 $2 \times 0,96kWh = 1,92kWh$



Zusatzakku AB1000




Kapazität	960Wh (20Ah 48V)
Batterietyp	LiFePO4
Zyklus	3.000
Eingang	Maximal 800 W
Ausgang	Maximal 1.200 W
Zusätzliche Batteriemenge	4
Maximale Erweiterungskapazität	$960 \times 4 = 3.840 \text{ Wh}$

Schutz

Lade-Überspannungsschutz	Ja
Lade-Überstromschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Entlade-Überspannungsschutz	Ja
Entlade-Überstromschutz	Ja
Temperaturschutz	Ja
Wasserdichtes Niveau	IP65
Garantie	10 Jahre
Ladetemperatur	0 - 45°C
Entladungstemperatur	-20-45°C


18. Wenn alles ausgefüllt ist, drücken sie auf „Registrieren“





Markstammdatenregister


Sebastian Schöhl

Marktkleur: noch offen

 Nachrichten

 FAQ

 Hilfe

 Abmelden

Automatische Abmeldung in 10:54

Registrierung einer steckerfertigen Solaranlage

Registrierung einer steckerfertigen Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk)

Betreiben Sie zusammen mit der Solaranlage auch einen Stromspeicher?

☒ Ja

☐ Nein

Technische Daten des Stromspeichers

Anzeige-Name des Stromspeichers im MaStR *

Balkonkraftwerk

Leistung des Stromspeichers (Angabe in Watt) *

500

W

umgerechnet in kW *

0,5

kW

Nutzbare Speicherkapazität *

Nutzbare Speicherkapazität

kWh

Abbrechen

Registrieren